BLACK+ DECKER™

LED UNDER CABINET LIGHTING

INSTRUCTION MANUAL

CATALOG NUMBERS
LEDUC-PUCK-3RGBK
LEDUC-PUCK-5RGBK
LEDUC-PUCK-7RGBK



Thank you for choosing BLACK+DECKER!

PLEASE READ THIS MANUAL BEFORE RETURNING THIS PRODUCT FOR ANY REASON.

If you have a question or experience a problem with your BLACK+DECKER purchase, go to PureOpticsLED.com/Support. If you can't find the answer or do not have access to the internet, call 1-855-784-4322 from 8 a.m. to 5 p.m. Monday – Friday to speak with an agent. Please have the catalog number available when you call. **To find the catalog number, please refer to product packaging.**

SAVE THIS MANUAL FOR FUTURE REFERENCE.

To register your new product visit PureOpticsLED.com/New-Product

SAFETY GUIDELINES - DEFINITIONS
It is important for you to read and understand this manual. The information it contains relates to protecting YOUR SAFETY and PREVENTING PROBLEMS. The symbols below are used to help you recognize this information.

⚠ **DANGER:** *Indicates an imminently hazardous situation, which if not avoided, will result in death or serious injury and/or property damage.*
⚠ **WARNING:** *Indicates a potentially hazardous situation which, if not avoided, could result in death or serious injury and/or property damage.*
⚠ **CAUTION:** *Indicates a potentially hazardous situation, which if not avoided, may result in minor or moderate injury and/or property damage.*
NOTICE: *Used without the safety alert symbol indicates potentially hazardous situation which, if not avoided, may result in property damage.*

IMPORTANT SAFEGUARDS
BLACK+DECKER LED Under Cabinet Lights are intended for indoor home and office use and have not been tested for operation at different voltages or use outdoors. Each of these misuses could damage the light and/or create unsafe operating conditions.

TO REDUCE THE RISK OF INJURY
Before any use, be sure everyone using this light reads and understands all safety instructions and other information contained in this manual.

⚠ **CAUTION:** Failure to comply with the recommendations outlined in this instruction manual will void warranty.
⚠ **WARNING: Read all safety warnings and all instructions.** *Failure to follow the warnings and instructions may result in electric shock, fire, and/or serious injury.*

SAVE ALL WARNINGS AND INSTRUCTIONS FOR FUTURE REFERENCE

⚠**WARNING:** To reduce the risks associated with impact and hazardous voltage which, if not avoided, could result in death or serious injury and/or property damage.
- Use indoors and in dry locations only; keep all liquids away from the light.
- Do not alter or modify the light, ground plug, or polarized plug blades.
- Do not use light with other adapters or voltage supplies.
- Plug the light into grounded, polarized electrical outlet; contact a qualified electrician if a polarized outlet is not available.
- Do not use the light if the power cord or the enclosure is damaged.
- If an extension cord is used, ensure that it is properly rated for your application.
- Do not attempt to disassemble light; product is to be serviced by qualified service personnel only—there are no user serviceable parts inside.
- Always power off and unplug light before cleaning.
- Clean exterior only with a dry, clean cloth; do not immerse light in water to clean.
- Do not touch hot surfaces of lighting light.
- Do not insert objects into light.
- If any irregularities are detected during use, turn off the switch and unplug the light.

⚠**WARNING:** To reduce the risks associated with excessive heat and fire which, if not avoided, could result in death or serious injury and/or property damage.
- Avoid usage in high temperature areas,(104°F/40°C)
- Keep combustibles well away from heat.
- Lights should not be covered with flammable objects (cloth, paper, etc.).

⚠**CAUTION:** To reduce the risks associated with environmental contamination which, if not avoided, could result in minor or moderate injury:
- Dispose of bait fishes in accordance with applicable local government regulations.

⚠**WARNING**
- This device may not cause harmful interference.
- This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

INTENDED USE: BLACK+DECKER LED Under Cabinet Lights are intended to provide task lighting indoors. Use in any other application has not been evaluated and may lead to an unsafe condition.
POLARIZED PLUGS: Polarized plugs (one blade is wider than the other) are used on equipment to reduce the risk of electric shock. When provided, this plug will fit a polarized outlet only one way. If the plug does not fit fully into the outlet, reverse the plug. If it still does not fit, contact a qualified electrician to install the proper outlet. Do not change the plug in any way.
POWER ADAPTER STANDARDS: Input: ~ 115V/0.25A; Output: ⎓ 12VDC/1A

FUNCTIONAL DESCRIPTION




FIG. 1




FIG. 2

FIG. 3




FIG. 4



FIG. 5



FIG. 6



FIG. 7

Catalog No.	Control Puck Light	Puck Light	Tape Strip	12W Adapter	Screws
LEDUC-PUCK-3RGBK	1	2	2" x 6 strips	1	3
LEDUC-PUCK-5RGBK	1	4	2" x 10 strips	1	5
LEDUC-PUCK-7RGBK	1	6	2" x 16 strips	1	7

Powering On/Off
To power the lights on or off use the power buttons on the included remote control.

Using the Dimmer & Color Modes
To adjust the brightness of the lights, change the light colors, or use any of the color modes, use the provided remote control.For a description of controls, see diagram on previous page.

STEP-BY-STEP INSTALLATION

For an instructional video, please visit PureOpticsLED.com

1. Wipe down the mounting surface with a clean, lint-free cloth.
2. Select plug location (see FIG. 2) and ensure that the 5' cord can reach the desired location of the control puck light.
3. Lay all of your lights out in their desired locations and ensure that each light is no more than 24" apart (see FIG 3).
   NOTE: Before mounting the lights, ensure that each light is in the proper orientation to connect the male connector of one light to the female connector of the other.
4. Starting with the control puck light, peel the red backing from the adhesive strip on the puck light (see FIG. 4) and hold the light firmly on its desired location for five (5) seconds.
5. Repeat the application process with the remaining puck lights.
6. Connect the male and female jumpers of each light together (see FIG 5). Match the colors of each connector together to ensure proper installation.
7. Connect the AC adapter output to the input on the control puck light. (see FIG 6).
8. Hide excess jumper wires using the provided tape strips and apply where needed. (See FIG 7).

SCREW-IN APPLICATION

1. Use a 1/16" drill bit to pre-drill your screw locations. Ensure that the holes are no more than 24" apart.
2. Use the provided screws to mount each light by inserting the screw head into the keyhole on the backside of the light (see FIG. 8).

INSTALLATION TIPS

- Ensure that the 5' AC adapter cord can reach the desired location of the control puck light with the hands-free sensor.
- Before mounting the lights, ensure that each light is in the proper orientation to connect the male connector of one light to the female connector of the other.
- Each light can illuminate up to 24" of cabinet. Plan your layout accordingly for optimal illumination.
- If a longer wire is needed to connect lights, consider using a Stove & Sink Jumper, which is 120" long.120" Stove & Sink Jumper (Model LEDUC-PUCK-RGB120JUMP)




FIG. 8

Catalog No.	Total Wattage	CCT	Linkable Up To
LEDUC-PUCK-3RGBK	4.5	RGB	7 Lights
LEDUC-PUCK-5RGBK	7.5	RGB	7 Lights
LEDUC-PUCK-7RGBK	10.5	RGB	7 Lights

THREE-YEAR LIMITED WARRANTY

Amax Inc. warrants to the original retail purchaser that the product purchased is free from defects in material and workmanship, and agrees to repair or replace, at Amax's option, any defective product (BLACK+DECKER™ branded under cabinet lighting product (3) years from the date of purchase. Warranty is not transferable. Proof of purchase date required. This warranty covers only damage resulting from defects in material or workmanship; it does not cover conditions or malfunctions resulting from normal wear, neglect, abuse, accident, or repairs attempted or made by other than our national repair center or authorized warranty service centers. You are responsible for the costs of shipping the defective product to Amax Inc.

THIS WARRANTY IS THE EXCLUSIVE WARRANTY OF AMAX INC., AND IS IN LIEU OF ALL OTHER EXPRESS WARRANTIES INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURCHASE. AMAX INC. SHALL NOT BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES.

Some states and countries do not allow the exclusion or limitation of incidental or consequential damages, so the above limitations or exclusions may not apply to you. This warranty gives you specific legal rights, and you may also have other rights which vary from state to state and country to country. For information on our warranty claim procedure, please contact us at 855-784-4322.

Latin America: This warranty does not apply to products sold in Latin America. For products sold in Latin America, check country specific warranty information contained in the packaging, call the local company, or see the website for warranty information.

Manufactured by:
Amax Incorporated East Greenwich, RI 02818
Under license from The Black and Decker Corporation USA and Canada Only

En México Importado por: Black & Decker S.A. de C.V. Avenida Antonio Dovalí Jaime # 70 Torre B Piso 9 Colonia La Fe, Santa Fé, Delegación Álvaro Obregón, México D.F. 01210 • R.F.C.: BDE810826-1W7

PureOpticsLED.com
1-855-784-4322

BLACK+DECKER and the BLACK+DECKER logo are trademarks of The Black+Decker Corporation and are used under license. All rights reserved. Product in this box may differ slightly from that pictured. Not all accessories shown in photography are included in this package.
A01602

c UL us LISTED E474857

BLACK+ DECKER™

ILUMINACIÓN LED PARA DEBAJO DE LAS ALACENAS

MANUAL DE INSTRUCCIONES

NÚMEROS DE CATÁLOGO
LEDUC-PUCK-3RGBK
LEDUC-PUCK-5RGBK
LEDUC-PUCK-7RGBK



¡Gracias por escoger BLACK+DECKER!

LEA EL SIGUIENTE MANUAL ANTES DE DEVOLVER ESTE PRODUCTO POR CUALQUIER RAZÓN.

Si tiene una consulta o algún problema con su compra de BLACK+DECKER, ingrese a PureOpticsLED.com/Support. Si no puede encontrar la respuesta o no tienen acceso a Internet, llame al 1-855-784-4322 de lunes a viernes de 8 a. m. a 5 p. m. para hablar con un agente. Tenga el número de catálogo a mano cuando llame. **Para encontrar el número de catálogo, consulte el paquete del producto.**

GUARDE ESTE MANUAL PARA CONSULTAS FUTURAS.

Para registrar el nuevo producto visite PureOpticsLED.com/New-Product

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD: DEFINICIONES
Es importante que lea y comprenda este manual. La información que contiene está destinada a proteger SU SEGURIDAD y EVITAR PROBLEMAS. Los siguientes símbolos se utilizan para ayudarlo a identificar esta información.

⚠ **PELIGRO:** *Indica una situación de peligro inminente que, de no evitarse, provocará la muerte, lesiones graves o daños materiales.*
⚠ **ADVERTENCIA:** *Indica una situación potencialmente peligrosa que, de no evitarse, podría provocar la muerte, lesiones graves o daños materiales.*
⚠ **PRECAUCIÓN:** *Indica una situación potencialmente peligrosa que, de no evitarse, podría provocar lesiones leves o moderadas o daños materiales.*
AVISO: *Cuando se usa sin el símbolo de alerta de seguridad, indica una situación potencialmente peligrosa que, de no evitarse, podría provocar daños materiales.*

PRECAUCIONES DE SEGURIDAD IMPORTANTES
Los productos de iluminación BLACK+DECKER para debajo de las alacenas están diseñados para proporcionar luz en interiores y para el uso en oficinas y no han sido evaluados para su uso en diferentes voltajes o en exteriores. Cada uno de estos usos incorrectos podrían dañar la luz o crear condiciones inseguras de uso.

PAUTAS PARA REDUCIR EL RIESGO DE SUFRIR UNA LESIÓN
Antes de su uso, asegúrese de que todos los usuarios lean y comprendan todas las instrucciones de seguridad y el resto de la información de este manual.

⚠ **PRECAUCIÓN:** no cumplir con las recomendaciones que se detallan en este manual de instrucciones anulará la garantía.
⚠ **ADVERTENCIA: Lea todas las advertencias de seguridad y todas las instrucciones.** *No seguir las advertencias puede provocar descargas eléctricas, incluir un incendio o causar lesiones graves.*

GUARDE TODAS LAS ADVERTENCIAS E INSTRUCCIONES PARA FUTURAS CONSULTAS

⚠ **ADVERTENCIA:** Para reducir los riesgos asociados con el impacto y el voltaje peligroso que, de no evitarse, podrían provocar la muerte, lesiones graves o daños materiales.
- Para uso solo en interiores y en sitios secos; mantenga todos los líquidos lejos de la luz.
- No altere o modifique la luz, el enchufe a tierra o las clavijas polarizadas del enchufe.
- No utilice la luz con otros adaptadores o fuentes de voltaje.
- Enchufe la luz a una toma de corriente eléctrica polarizada a tierra; comuníquese con un electricista calificado si no dispone de un tomacorriente polarizado.
- No use la luz si el cable de alimentación o la caja están dañados.
- Si utiliza un cable de extensión, asegúrese de que sea adecuado para la colocación.
- No intente desarmar la luz; el producto debe ser reparado por personal calificado solamente; no hay piezas que pueda reparar el usuario en el interior.
- Siempre apague y desenchufe la luz antes de la limpieza.
- Limpie el exterior solo con un paño limpio y seco; no sumerja la luz en agua para limpiarla.
- No utilice fuerza para ajustar la luz.
- No inserte objetos en la luz.
- Si detecta irregularidades durante el uso, apague el interruptor y desconecte la luz.

⚠ **ADVERTENCIA:** Para reducir los riesgos asociados con el exceso de calor y el fuego que, de no evitarse, podría provocar la muerte, lesiones graves o daños materiales.
- Evite el uso en zonas de alta temperatura (104 °F/40 °C).
- Evite colocar la luz cerca de la calefacción.
- No debe cubrir las luces con objetos inflamables (tela, papel, etc.).

⚠ **PRECAUCIÓN:** Para reducir los riesgos asociados con la contaminación ambiental que, de no evitarse, podría provocar lesiones leves o moderadas.
- Deshágase de las lámparas según las regulaciones locales aplicables.

USO PREVISTO: Los productos de iluminación BLACK+DECKER para debajo de las alacenas están diseñados para proporcionar luz en interiores. No se ha evaluado su uso en ninguna otra aplicación, por lo que puede resultar en una condición insegura.

ENCHUFES POLARIZADOS: Los enchufes polarizados (con una clavija más ancha que la otra) se usan en ciertos equipos para reducir el riesgo de que ocurra una descarga eléctrica. Estos enchufes, cuando están presentes, pueden enchufarse en un solo sentido en un tomacorriente polarizado. Si el enchufe no entra completamente en el tomacorriente, invierta el enchufe. Si el enchufe no entra en ninguno de los dos sentidos, póngase en contacto con un electricista calificado para instalar el tomacorriente adecuado. No modifique el enchufe en ninguna forma.

NORMAS DEL ADAPTADOR DE CORRIENTE: Entrada: ~ 115V/0.25A; Salida: ⎓ 12VDC/1A

Descripción funcional




FIG. 1

FIG. 2

FIG. 3

FIG. 4

FIG. 5

FIG. 6

FIG. 7

N.° de catálogo	Luz en forma de disco aestra	Luz en forma de disco	Cinta aisladora	Adapta-dor de 12 vatios	Tornillos
LEDUC-PUCK-3RGBK	1	2	2" x 6 strips	1	3
LEDUC-PUCK-5RGBK	1	4	2" x 10 strips	1	5
LEDUC-PUCK-7RGBK	1	6	2" x 16 strips	1	7

Encendido/Apagado
Para encender o apagar las luces emplee los botones de encendido/apagado que se encuentran en el control remoto incluido.

Cómo usar el ajustador de intensidad de la luz y los modos de colores
Para regular el brillo de las luces, cambiar los colores de las luces o usar cualquiera de los modos de color, use el control remoto provisto. Consulte el diagrama en la página anterior para encontrar una descripción de los controles.

INSTALACIÓN PASO A PASO

Para ver un video de instrucciones, visite PureOpticsLED.com

1. Limpie la superficie de montaje con un paño limpio y sin pelusa.
2. Seleccione la ubicación del enchufe (vea la FIG. 2) y asegúrese de que el cable de 5 pies (1.52 m) pueda llegar a la ubicación deseada donde se encuentra la luz en forma de disco maestra.
3. Coloque todas las luces en la ubicación deseada y asegúrese de que no estén separadas más de 24 pulg. (60.96 cm) (vea la FIG. 3).
   NOTA: Antes de montar las luces, asegúrese de que cada una se encuentre en la orientación apropiada para conectar el conector macho de una luz al conector hembra de la otra.
4. Comenzando con la luz en forma de disco maestra, retire la parte posterior de la tira adhesiva de la luz (vea la FIG. 4) y sosténgala luz firmemente en la ubicación deseada durante cinco (5) segundos.
5. Repita el proceso de aplicación con las luces en forma de disco restantes.
6. Conecte los cables puentes macho y hembra de cada luz entre sí (vea la FIG. 5). Haga coincidir los colores de cada conexión para garantizar una instalación apropiada.
7. Conecte la salida del adaptador de CA a la entrada de la luz en forma de disco maestra. (Vea la FIG. 6)
8. Oculte los cables de puente en exceso usando la cinta cortando tiras de 1" (2.56 cm) y aplicándola donde sea necesario. (vea la FIG. 7)




FIG. 1

FIG. 2

FIG. 3

FIG. 4

FIG. 5

FIG. 6

FIG. 7

N° du catalogue	Palet lumineux principal	Palet lumineux	Ruban	Adaptateur de 12 W	Vis
LEDUC-PUCK-3RGBK	1	2	2" x 6 strips	1	3
LEDUC-PUCK-5RGBK	1	4	2" x 10 strips	1	5
LEDUC-PUCK-7RGBK	1	6	2" x 16 strips	1	7

Mise en marche/arrêt
Utilisez les boutons d'alimentation de la télécommande pour allumer ou fermer les lumières.

Utilisation des modes de gradation et de couleur
Pour ajuster la luminosité des lumières, modifiez les couleurs de lumière ou utilisez les modes de couleur, puis utilisez la télécommande fournie. Pour une description des commandes, consultez le diagramme à la page précédente.




FIG. 1

INSTALLATION ÉTAPE PAR ÉTAPE

Pour consulter une vidéo d'instructions, rendez-vous sur PureOpticsLED.com

1. Essuyez la surface de montage avec un chiffon propre et non pelucheux.
2. Choisissez l'emplacement de la prise (voir la Figure 2) et assurez-vous que le cordon de 1,5 m (5 pi) peut atteindre l'emplacement souhaité du palet lumineux principal.
3. Placez toutes vos lumières dans les emplacements désirés et assurez-vous d'éloigner chaque lumière à une distance maximale de 61 cm (24 po) (voir la Figure 3).
   REMARQUE : Avant d'installer les lumières, veillez à orienter chaque lumière dans le bon sens pour raccorder le connecteur mâle d'une lumière au connecteur femelle d'une autre.
4. En commençant par le palet lumineux principal, ôtez l'endos rouge de la bande adhésive du palet lumineux (voir la Figure 4) et tenez fermement la lumière dans la position voulue pendant cinq (5) secondes.
5. Répétez le procédé d'application avec le reste des palets lumineux.
6. Connectez les raccords mâle et femelle de chaque lumière (voir la Figure 5). Faites correspondre les couleurs de chaque connexion ensemble pour assurer une bonne installation.
7. Branchez la sortie de l'adaptateur CA dans l'entrée du palet lumineux principal. (voir la Figure 6)
8. Cachez les câbles de raccordement en trop à l'aide du ruban en coupant des bandes de 25,4 mm (1 po) et en les collant là où il faut. (voir la Figure 7).




FIG. 2




FIG. 3




FIG. 4



FIG. 5



FIG. 6




FIG. 7

Fabriqué par :
Amax Incorporated East Greenwich, RI 02818
Sous licence de la société Black & Decker
Corporation États-Unis et Canada uniquement

En Mexico Importado por: Black & Decker S.A. de C.V. Avenida Antonio Dovalí Jaime # 70 Torre B Piso 9 Colonia La Fe, Santa Fé, Delegación Álvaro Obregón, Mexico D.F. 01210 • R.F.C.: BDE810826-1W7

PureOpticsLED.com
1-855-784-4322

BLACK+DECKER et le logo BLACK+DECKER sont des marques commerciales de la société Black+Decker Corporation et sont utilisés sous licence. Tous droits réservés. Le produit dans l'emballage peut différer de l'illustration. L'emballage ne contient pas tous les accessoires présents sur cette photographie.


c UL us LISTED E474857

BLACK+ DECKER™

ÉCLAIRAGE SOUS ARMOIRES À DEL

MANUEL D'INSTRUCTIONS

NUMÉROS DE CATALOGUE
LEDUC-PUCK-3RGBK
LEDUC-PUCK-5RGBK
LEDUC-PUCK-7RGBK



Merci d'avoir choisi BLACK+DECKER!

VEUILLEZ LIRE CE GUIDE AVANT DE RETOURNER CE PRODUIT POUR QUELQUE RAISON.

Si vous avez une question ou un problème avec votre achat BLACK+DECKER, rendez-vous sur PureOpticsLED.com/Support. Si vous ne trouvez pas de réponse ou si vous n'avez pas accès à Internet, appelez le 1 855 784-4322 de 8 h à 17 h, du lundi au vendredi, pour parler à un agent. Veuillez avoir le numéro de catalogue à portée de la main lorsque vous appelez. **Pour trouver la référence catalogue, veuillez consulter l'emballage du produit.**

CONSERVEZ CE MANUEL POUR UN USAGE ULTÉRIEUR.

Pour enregistrer votre nouveau produit, rendez-vous sur PureOpticsLED.com/New-Product

DIRECTIVES DE SÉCURITÉ – DÉFINITIONS
Il est important que vous lisiez et compreniez ce guide. Les informations qu'il contient concernent VOTRE SÉCURITÉ et la façon de PRÉVENIR LES PROBLÈMES. Les symboles suivants sont utilisés pour vous aider à reconnaître cette information.

⚠ **DANGER:** *Indique une situation dangereuse imminente qui, si elle n'est pas évitée, occasionnera des blessures graves ou mortelles et/ou des dégâts matériels.*
⚠ **AVERTISSEMENT:** *Indique une situation potentiellement dangereuse qui, si elle n'est pas évitée, pourra occasionner des blessures graves ou mortelles et/ou des dégâts matériels.*
⚠ **MISE EN GARDE:** *Indique une situation potentiellement dangereuse qui, si elle n'est pas évitée, pourrait occasionner des blessures superficielles à modérées et/ou des dégâts matériels.*
AVIS: *Utilisé sans le symbole d'alerte de sécurité, indique une situation dangereuse possible qui, si elle n'est pas évitée, pourrait entraîner des dommages matériels.*

IMPORTANTES MISES EN GARDE
Les éclairages sous armoires à DEL de BLACK+DECKER LED sont conçus pour un usage intérieur dans les maisons et les bureaux et n'ont pas été testés pour un usage à une tension différente ou en extérieur. Chacune de ces mauvaises utilisations peut endommager le luminaire et/ou présenter un danger.

POUR RÉDUIRE LE RISQUE DE BLESSURES
Avant toute utilisation, s'assurer que toute personne utilisant ce luminaire lit et comprend toutes les consignes de sécurité et les autres informations contenues dans ce guide.

⚠ **MISE EN GARDE :** Le fait de ne pas se conformer aux recommandations décrites dans ce guide d'utilisation annule la garantie.
⚠ **AVERTISSEMENT : Veuillez lire tous les avertissements de sécurité et toutes les consignes.** *Le non-respect des avertissements et des directives peut entraîner un choc électrique, un incendie ou une blessure grave.*

CONSERVEZ TOUS LES AVERTISSEMENTS ET TOUTES LES CONSIGNES POUR UN USAGE ULTÉRIEUR

⚠ **AVERTISSEMENT :** Pour réduire les risques liés aux chocs et aux tensions dangereuses qui, s'ils ne sont pas évités, peuvent provoquer des blessures graves, voire mortelles et/ou des dommages matériels.
- Utilisez uniquement à l'intérieur et dans des endroits secs; éloignez tous les liquides du luminaire.
- N'altérez pas et ne modifiez pas le luminaire, la fiche de mise à la terre, ou les lames des fiches polarisées.
- N'utilisez pas le luminaire avec d'autres adaptateurs ou sources de tension.
- Branchez le luminaire à une prise électrique polarisée et mise à la terre; si vous ne disposez pas d'une prise polarisée, communiquez avec un électricien qualifié.
- N'utilisez pas le luminaire si le cordon d'alimentation ou le boîtier est endommagé.
- Si une rallonge est utilisée, assurez-vous que ses valeurs nominales conviennent à votre application.
- N'essayez pas de démonter le luminaire; ce produit doit être réparé par un personnel d'entretien qualifié uniquement—il ne comporte aucune pièce réparable par l'utilisateur.
- Éteignez et débranchez le luminaire avant de le nettoyer.
- Nettoyez l'extérieur uniquement avec un chiffon propre et sec; ne plongez pas le luminaire dans l'eau.
- Ne touchez pas les surfaces chaudes du luminaire.
- N'insérez pas d'objets dans le luminaire.
- Si vous remarquez des irrégularités lors de l'utilisation, mettez l'interrupteur en position d'arrêt et débranchez le luminaire.

⚠ **AVERTISSEMENT :** Pour réduire les risques liés aux chaleurs excessives et aux incendies qui, s'ils ne sont pas évités, peuvent provoquer des blessures graves, voire mortelles et/ou des dommages matériels.
- Évitez l'utilisation dans des zones à haute température (40 °C/104 °F).
- Évitez de placer le luminaire près d'un chauffage.
- Ne recouvrez pas les luminaires d'objets inflammables (tissus, papier, etc.)

⚠ **MISE EN GARDE :** Pour réduire les risques liés à la contamination de l'environnement qui, s'ils ne sont pas évités, peuvent provoquer des blessures superficielles à modérées :
- Mettez les poissons-appâts au rebut conformément aux normes gouvernementales en vigueur dans votre juridiction.

EMPLOI VISÉ : Les éclairages sous armoires à DEL de BLACK+DECKER sont conçus pour fournir un éclairage de travail en intérieur. L'utilisation dans d'autres applications n'a pas été évaluée et peut s'avérer dangereuse.
FICHES POLARISÉES : Des fiches polarisées (une lame est plus large que l'autre) sont utilisées sur l'équipement afin de réduire le risque de choc électrique. Lorsqu'elle est présente, cette fiche ne peut être insérée dans une prise polarisée que dans un seul sens. Si la fiche n'entre pas complètement dans la prise, inversez la fiche. S'il n'est toujours pas possible de l'insérer, contactez un électricien qualifié pour installer une prise adéquate. Ne pas modifier la fiche de quelque façon.
NORMES DES ADAPTATEURS D'ALIMENTATION : Entrée: ~ 115 V/0,25 A; Sortie = 12VCC/ 1 A

DESCRIPTION FONCTIONNELLE




FIG. 1




FIG. 2

N.° de catálogo	Vatios totales	Circuito cerrado	Se puede conectar hasta
LEDUC-PUCK-3RGBK	4.5	RGB	7 Lights
LEDUC-PUCK-5RGBK	7.5	RGB	7 Lights
LEDUC-PUCK-7RGBK	10.5	RGB	7 Lights

APLICACIÓN CON TORNILLOS

1. Use una broca de taladro de 1/16 pulg. para perforar previamente las ubicaciones en donde irán los tornillos. Asegúrese de que los orificios no tengan una separación mayor a 24 pulg. (60,96 cm).
2. Use los tornillos provistos para montar cada luz insertando la cabeza del tornillo en el orificio en forma de llave en el lado trasero de la luz (vea la FIG. 8).

CONSEJOS DE INSTALACIÓN

- Asegúrese de que el cable adaptador de CA de 5 pies (1.52 m) pueda alcanzar la ubicación deseada de la luz en forma de disco maestra con el sensor manos libres.
- Antes de montar las luces, asegúrese de que cada una se encuentre en la orientación correcta para conectar el conector macho de una luz al conector hembra de la otra.
- Cada luz puede iluminar hasta 24 pulg (60,96 cm) del gabinete. Planifique su diseño en consecuencia para lograr una iluminación óptima.
- Si necesita un cable más largo para conectar las luces, considere usar un puente para cocinas y lavabos, que tiene 120 pulg. (304,80 cm) de largo. Puente para cocinas y lavabos de 120 pulg. (304,80 cm) (Modelo LEDUC-HEX-120JUMP)120" Stove & Sink Jumper (Model LEDUC-PUCK-RGB120JUMP)



FIG. 8

GARANTÍA LIMITADA DE 3 AÑOS

Amax Inc. le garantiza al comprador minorista original que el producto adquirido está libre de defectos en el material y la mano de obra y acepta reparar o reemplazar, a criterio de Amax, cualquier producto de iluminación para debajo de las alacenas defectuoso dentro de la marca BLACK+DECKER™ por (3) años desde la fecha de compra. La garantía no es transferible. Se requiere prueba de fecha de compra. Esta garantía cubre únicamente daños derivados de defectos en el material o en la mano de obra; no cubre condiciones o averías resultantes del desgaste normal, negligencia, abuso, accidentes o reparaciones que se hayan intentado o realizado a través de otro servicio que no sea el centro de reparación nacional o un centro de servicio de garantía autorizado. Usted es responsable de los costos de envío del producto defectuoso a Amax Inc.
ESTA GARANTÍA ES LA GARANTÍA EXCLUSIVA DE AMAX,INC., Y REEMPLAZA TODA OTRA GARANTÍA EXPRESA, INCLUIDAS, ENTRE OTRAS, LAS GARANTÍAS IMPLÍCITAS DE COMERCIABILIDAD O IDONEIDAD PARA UN PROPÓSITO EN PARTICULAR. AMAX INC. NO SERÁ RESPONSABLE DE NINGÚN DAÑO DIRECTO, INDIRECTO, INCIDENTAL O RESULTANTE.
Algunos estados y países no permiten la exclusión o limitación de daños incidentales o resultantes, por lo que las limitaciones o exclusiones anteriores pueden no ser de aplicación para usted. Esta garantía le ofrece derechos legales específicos, y también puede tener otros derechos que pueden variar de un estado a otro y de un país a otro. Para obtener información sobre nuestro proceso de reclamos de garantía, comuníquese con nosotros llamando al 855-784-4322.
América Latina: Esta garantía no es de aplicación a productos vendidos en América Latina. Para productos vendidos en América Latina, consulte la información de la garantía específica del país incluida en el embalaje, contacte a la compañía local o consulte el sitio web para obtener información acerca de la garantía.

Fabricado por:
Amax Incorporated East Greenwich, RI 02818
Bajo la licencia de The Black and Decker Corporation solo en EE. UU. y Canadá

En México importado por: Black & Decker S.A. de C.V. Avenida Antonio Dovalí Jaime # 70 Torre B Piso 9 Colonia La Fe, Santa Fé, Delegación Álvaro Obregón, México D.F. 01210 • R.F.C.: BDE810826-1W7

PureOpticsLED.com
1-855-784-4322

BLACK+DECKER y el/logotipo de BLACK+DECKER son marcas comerciales de The Black & Decker Corporation y se usan bajo licencia. Todos los derechos reservados. El producto en esta caja puede diferir levemente de la ilustración. No todos los accesorios ilustrados en la fotografía se incluyen en este paquete.

c UL us LISTED E474857